



**ENFORCER®**

**2020**

# Catálogo de RF Inalámbrico

Hágalo Limpio. Hágalo Eficiente. Hágalo Inalámbrico.



1-Canal



2-Canales



4-Canales

**SECO-LARM®**  
[www.seco-larm.com](http://www.seco-larm.com)

## Receptores RF de Uno y Dos Canales

- SK-910RBQ** 315MHz, 1 Canal
- SK-910RB2Q** 315MHz, 2 Canales
- SK-910R-4Q** 433.92MHz, 1 Canal
- SK-910RB2-4Q** 433.92MHz, 2 Canales

### Características:

- Cinco modos de salida de relé programables:
  - 4 segundos momentáneos
  - 1 segundo momentáneo
  - Alternar (activar / desactivar)
  - Validez
  - Latch ‡
- Operación de 11~24 VCA / V C.C.
- Alcance: hasta 500 pies (150m)\*
- Controla puertas de garaje, portones, luces de la casa, paneles de alarma u otros dispositivos a través de control remote
- El LED indica recepción de RF, modo de aprendizaje ingresado, transmisor aprendido, memoria borrada y modo de salida de relé
- Programación por botones, no es necesario cortar puentes ‡
- Se pueden aprender hasta 15 códigos de botón del transmisor



SK-910RBQ / SK-910R-4Q



SK-910RB2Q / SK-910RB2-4Q

**5**  
Modos de Salida†

**11~24**  
VCA/VCC

**LED**  
Indicadores

**Hasta 500**  
pies\*

### Especificaciones:

Modelo	SK-910RBQ	SK-910RB2Q	SK-910R-4Q	SK-910RB2-4Q
Frecuencia Operativa	315MHz		433.92MHz	
Capacidad de Memoria	15 transmisores por canal			
Voltaje Operativo	11~24 VCA/VCC			
Consumo de Corriente	En Espera	8mA@12VCC		
	Activo	30mA@12VCC por canal		
Clasificación de contacto de relé	Formato C 10A@24VCC por canal			
Conectores	Terminales de tornillo, +, -, con NA / NC / COM por canal			
Dimensiones	3 1/8" x 2 9/16" x 1" (80x65x25 mm)		3 1/4" x 2 11/16" x 1 1/16" (83x68x27.5 mm)	

\* El rango operativo variará mucho dependiendo de la instalación y el entorno operativo.

† Artículo de pedido especial. Contacte a SECO-LARM para más detalles.

‡ SK-910RBQ, SK-910RB2Q y SK-910RB2-4Q solamente

### Transmisores Compatibles:

Modelo	315MHz		
	CODEBUMP™	68 Mil Millones de Códigos	
	Llavero		De Mano
SK-910RBQ	SK-917T1-GBQ	SK-919T1-GBQ	SK-919TP1H-BQ
	SK-917T2-GNQ	SK-919T1-GBUQ	
SK-910RB2Q	SK-917T3-GNQ†	SK-919T2-GNQ	SK-919TP2H-NQ
	SK-917T4-GNQ	SK-919T3-GNQ	SK-919TP4H-NQ
		SK-919T4-GNQ	
433.92MHz Llavero 68 Mil Millones de Códigos			
SK-910R-4Q	SK-939T1-GBUQ		
SK-910R2-4Q	SK-939T2-GNUQ		
	SK-939T3-GNQ†		
	SK-939T4-GNQ†		

**SECO-LARM® U.S.A., Inc.**

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: [www.seco-larm.com](http://www.seco-larm.com) Email: [sales@seco-larm.com](mailto:sales@seco-larm.com)



Copyright © 2020 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.

The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

**SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®**

PI\_RF-Receivers\_200323\_SP.docx



# Receptores RF de Tres y Cuatro Canales

- SK-910R3Q** 315MHz, 3 Canal
- SK-910R4Q** 315MHz, 4 Canales
- SK-910R4-4Q** 433.92MHz, 4 Canales††

### Características:

- Cuatro modos de salida de relé programables:
  - Momentáneo (1, 2, 3, 4, 5, 10, 30 o 60 segundos)
  - Alternar (activar / desactivar)
  - Latch
  - Validez
- Operación de 11 ~ 24 VCA / V C.C.
- Alcance: hasta 500 pies (150m)\*
- Controla puertas de garaje, portones, luces de la casa, paneles de alarma u otros dispositivos a través de control remoto
- El LED indica recepción de RF, modo de aprendizaje ingresado, transmisor aprendido, memoria borrada y modo de salida de relé
- Programación de botones, no es necesario cortar puentes
- Se pueden aprender hasta 15 códigos de botón del transmisor



SK-910R3Q



SK-910R4Q

**4**  
Modos de Salida

**11~24**  
VCA/VCC

**LED**  
Indicadores

**Hasta 500**  
pies\*

### Especificaciones:

Modelo	SK-910R3Q	SK-910R4Q	SK-910R4-4Q†
Frecuencia Operativa	315MHz	433.92MHz	
Capacidad de Memoria	15 transmisores por canal		
Voltaje Operativo	11~24 VCA/V C.C.		
Consumo de Corriente	En Espera	12mA@12V C.C.	
	Activo	50mA@12V C.C. por canal	
Clasificación de contacto de relé	Form C 10A@24V C.C. por canal		
Conectores	Terminales de tornillo, +,-, con NA/NC/COM por canal		
Dimensiones	31/8"x29/16"x1" (80x65x25 mm)		

\* El rango operativo variará mucho dependiendo de la instalación y el entorno operativo.  
 † Artículo de pedido especial. Contacte a SECO-LARM para más detalles.

### Transmisores Compatibles:

Modelo	315MHz		
	CODEBUMP™	68 Mil Millones de Códigos	
	Llavero		De Mano
SK-910R3Q	SK-917T1-GBQ SK-917T2-GNQ SK-917T3-GNQ†	SK-919T1-GBQ SK-919T1-GBUQ SK-919T2-GNQ	SK-919TP1H-BQ SK-919TP2H-NQ
SK-910R4Q	SK-917T4-GNQ	SK-919T3-GNQ SK-919T4-GNQ	SK-919TP4H-NQ
	433.92MHz Llavero 68 Mil Millones de Códigos		
SK-910R4-4Q†	SK-939T1-GBUQ SK-939T2-GNUQ SK-939T3-GNQ† SK-939T4-GNQ†		

### SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2020 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.  
 All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.  
 The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

**SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®**

## Receptores de RF en Miniatura de Uno y Dos

**SK-910RAQ** Salida de Relé 3A, 1 Canal

**SK-910RAVQ** Salida de Grupo de Transistores, 1 Canal

**SK-910RAV2Q** Salida de Grupo de Transistores, 2 Canales

### Características:

- Cuatro modos de salida programables:
  - Salida momentánea de 4 segundos
  - Validez de salida
  - Alternar salida
  - Salida momentánea de 1 segundo
- Voltaje de operación flexible: SK-910RAQ: 11~24VCA / V C.C.  
SK-910RAVQ / SK-910RAV2Q: 3~13.8 V C.C.
- Rango de hasta 500 pies (150m)\*, 315MHz†
- Controla puertas de garaje, portones, luces de la casa, paneles de alarma u otros dispositivos mediante control remoto
- Compatible con todos los transmisores SECO-LARM de 315MHz (código fijo y CODEBUMP™)
- El LED indica recepción de RF, modo de aprendizaje ingresado, transmisor aprendido, memoria borrada y modo de salida de relé



SK-910RAQ



SK-910RAV2Q

### Especificaciones:

Modelo	SK-910RAQ	SK-910RAVQ	SK-910RAV2Q
Frecuencia Operativa	315MHz		
Capacidad de Memoria	15 transmisores por canal		
Voltaje Operativo	11~24 VCA/V C.C.	3~13.8 V C.C.	
Rango	Hasta 500 pies (150m)		
Consumo de Corriente	En Espera	5mA@12V C.C.	
	LED Intermitente	50mA@12V C.C.	15mA@12V C.C.
Modos de Salida	Programable de 4 segundos. momentáneo (predeterminado), 1 seg. momentáneo, alternar (activar / desactivar) o validez		
Typo de Salidas	Relé 3A Formato C (N/ANC/COM)	Transistor GND x 1, 5A@12V C.C.	Transistor GND x 2, 3A@12V C.C.
Dimensiones	3 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "x2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "x3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (80x65x19 mm)		



### Transmisores Compatibles:

Modelo	315MHz		
	CODEBUMP™	68 Mil Millones de Códigos	
	Llavero		De Mano
SK-910RAQ	SK-917T1-GBQ	SK-919T1-GBQ	SK-919TP1H-BQ
SK-910RAVQ	SK-917T2-GNQ	SK-919T1-GBUQ	SK-919TP2H-NQ
	SK-917T3-GNQ†	SK-919T2-GNQ	
SK-910RAV2Q	SK-917T4-GNQ	SK-919T3-GNQ	SK-919TP4H-NQ
		SK-919T4-GNQ	

\* El rango operativo variará mucho dependiendo de la instalación y el entorno operativo.

† Artículo de pedido especial. Contacte a SECO-LARM para más detalles.

‡ Los receptores de RF en miniatura de 433.92MHz también están disponibles solo por pedido especial. Contacte a SECO-LARM para más detalles

**SECO-LARM® U.S.A., Inc.**

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2020 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.  
All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.  
The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

**SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®**

### Transmisores de RF de Línea Delgada de Mano

- SK-919TP1H-BQ** 1-Botón, 1-Canal
- SK-919TP2H-NQ** 2- Botones, 3-Canales
- SK-919TP4H-NQ** 4- Botones, 15- Canales

#### Características:

- Opera hasta 500 pies (150m)\*
- Más de 68 mil millones (6.8x10<sup>10</sup>) códigos posibles
- Indicador de transmisión LED
- Incluye dos baterías de litio de 3V C.C.
- Compatible con todos los receptores SECO-LARM
- Disponible con la tecnología patentada CODEBUMP™ de SECO-LARM. (Con CODEBUMP™, el Código cambia cada vez que se presiona el botón del transmisor).
- Frecuencia de operación: 315MHz†
- Clip para visera y clip para cinturón incluidos. Funda con clip para cinturón / Interruptor de montaje en pared también disponible (Modelo: SK-9HBC)
- Diseño de línea delgada: 3 1/2"x2 3/16"x1 1/2" (89x56x12 mm)



SK-919TP1H-BQ



SK-919TP2H-NQ



SK-919TP4H-NQ

#### Receptores Compatibles:

Frecuencia de RF 315MHz	SK-910RBQ SK-910RB2Q SK-910R3Q SK-910R4Q SK-910RAQ SK-910RAVQ SK-910RAV2Q
-------------------------	---

#### Accesorios:

SK-9HBC



Funda con clip para cinturón / Soporte de montaje en pared para transmisores de mano

X-930-096



Batería de litio 3VCC, CR2032

\* El rango operativo variará mucho dependiendo de la instalación y el entorno operativo

† Los transmisores de mano 433.92MHz también están disponibles por pedido especial solamente. Contacte a SECO-LARM para más detalles.



### Transmisores Colgantes de RF de 315MHz

- SK-919T1-GBQ** 1-Botón, 1-Canal
- SK-919T1-GBUQ** 1-Botón, 1-Canal, Sin Logotipo
- SK-919T2-GNQ** 2-Botones, 3-Canales
- SK-919T3-GNQ** 3-Botones, 7-Canales
- SK-919T4-GNQ** 4-Botones, 15-Canales



#### Características:

- Más de 68 mil millones de códigos posibles
- El indicador de transmisión LED solo aparece cuando los botones son presionados
- Funciona hasta 500 pies (150m)\*
- Protección RF Anti-Scan
- Certificación FCC e IC
- 315MHz (433.92MHz disponible)
- Compatible con todos los 315MHz receptores de SECO-LARM
- Diseño delgado: 1 1/4" x 2 3/16" x 5/16" (31.5x55x8 mm)
- Modelos de código de código CODEBUMP™ también disponibles
- Baterías de reemplazo disponibles: X-930-096 (CR2032)
- Diseño patentado

Más de  
68  
Mil Millones  
Códigos

FCC  
Certificado

Indicador  
LED

Hasta  
500  
Pies\*

#### OEM / ODM Etiqueta Privada Disponible:



Iconos personalizados  
Su logo

#### Receptores Compatibles:

Frecuencia de RF 315MHz	SK-910RBQ SK-910RB2Q SK-910R3Q SK-910R4Q SK-910RAQ SK-910RAVQ SK-910RAV2Q
-------------------------	---

- Convierte su producto a control inalámbrico
- Todos los productos mencionados anteriormente están certificados por la FCC y IC para llevar sus productos al mercado más rápido (otros modelos disponibles con CE)
- Podemos proporcionar colores, etiquetas, iconos, configuraciones de botones y estuches personalizados, todo con su propio logotipo
- El diseño a juego contemporáneo permite una fácil escalabilidad a medida que su línea de productos se expande

\*El rango real variará mucho según la instalación y el entorno operativo

### CODEBUMP™ Patentado Transmisores de RF

- SK-917T1-GBQ** 1-Botón, 1-Canal
- SK-917T2-GNQ** 2-Botones, 3-Canales
- SK-917T3-GNQ** 3-Botones, 7-Canales†
- SK-917T4-GNQ** 4-Botones, 15-Canales

#### Características:

- CODEBUMP™ tecnología contra captura de código. El código del transmisor cambia con cada botón presionado (más de 18 quintillones de códigos posibles)
- El indicador LED de transmisión solo aparece cuando se presionan los botones
- Funciona hasta 500 pies (150m)\*
- Protección contra escaneo de RF
- 315MHz (433.92MHz disponible)
- Compatible con todos los receptores SECO-LARM de 315MHz
- Diseño delgado: 1 1/4"x2 3/16"x5/16" (31.5x55x8 mm)
- Modelos precodificados también disponibles
- Baterías de repuesto disponibles: X-930-096 (CR2032)
- Diseño patentado



Más de  
**18x10<sup>18</sup>**  
Códigos

**FC**  
Certificado

Indicador  
**LED**

Hasta  
**500**  
Pies\*

**OEM / ODM Etiqueta Privada Disponible:**



**FC**  
Certificado

Iconos personalizados  
Su logo

- Convierte su producto a control inalámbrico
- Todos los productos mencionados anteriormente están certificados por la FCC para llevar sus productos al mercado más rápido (otros modelos disponibles con IC y / o CE)
- Podemos proporcionar colores, etiquetas, iconos, configuraciones de botones y estuches personalizados, todo con su propio logotipo
- El diseño a juego contemporáneo permite una fácil escalabilidad a medida que su línea de productos se expande

#### Receptores Compatibles:

Frecuencia de RF 315MHz	SK-910RBQ SK-910RB2Q SK-910R3Q SK-910R4Q SK-910RAQ SK-910RAVQ SK-910RAV2Q
-------------------------	---

\* El rango real variará mucho según la instalación y el entorno operativo  
 †Artículo de pedido especial. Contacte a SECO-LARM para más detalles

**SECO-LARM® U.S.A., Inc.**

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2020 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.  
 All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.  
 The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.  
**SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®**

### Transmisores Colgantes de RF de 433.92MHz

- SK-939T1-GBUQ** 1-Botón, 1-Canal, Sin Logotipo
- SK-939T2-GNUQ** 2-Botones, 3-Canales, Sin Logotipo
- SK-939T3-GNQ** 3-Botones, 7-Canales†
- SK-939T4-GNQ** 4-Botones, 15-Canales†

#### Características:

- Más de 68 mil millones de códigos posibles
- El indicador de transmisión LED solo aparece cuando los botones son presionados
- Funciona hasta 500 pies (150m)\*
- Protección RF Anti-Scan
- Certificación FCC e IC
- 433.92MHz (315MHz disponible)
- Compatible con todos los 433.92MHz receptores de SECO-LARM
- Diseño delgado: 1 1/4"x2 3/16"x5/16" (31.5x55x8 mm)
- Modelos de código de código CODEBUMP™ también disponibles
- Baterías de reemplazo disponibles: X-930-096 (CR2032)
- Diseño patentado



SK-939T1-GBUQ



SK-939T2-GNUQ



SK-939T3-GNQ†



SK-939T4-GNQ†

Más de 68 Mil Millones Códigos

FC Certificado

Indicador LED

Hasta 500 Pies\*

#### OEM / ODM Etiqueta Privada Disponible:

#### Receptores Compatibles:

Frecuencia de RF 433.92MHz	SK-910R-4Q SK-910RB2-4Q SK-910R4-4Q†
----------------------------	--



FC Certificado

Iconos personalizados  
Su logo

- Convierte su producto a control inalámbrico
- Todos los productos mencionados anteriormente están certificados por la FCC, CE, y IC para llevar sus productos al mercado más rápido
- Podemos proporcionar colores, etiquetas, iconos, configuraciones de botones y estuches personalizados, todo con su propio logotipo
- El diseño a juego contemporáneo permite una fácil escalabilidad a medida que su línea de productos se expande

\* El rango real variará mucho según la instalación y el entorno operativo  
† Artículo de pedido especial. Contacte a SECO-LARM para más detalles